更新软件操作步骤:

- 1. 解压软件更新 WLDupgrad WIN 2018.08.17.zip 这个压缩包
- 2. 按住 MIDI 键盘上的 shift 键(有 shift 按键的 MIDI 键盘)或者 CC MODE (有 CC MODE 按键的 MIDI 键盘)按键不放,然后用 USB 线连接插电脑上
- 插上 USB 线到电脑后 3-4 秒, 放开 MIDI 键盘上的 shift 键或者 CC MODE 键。
- 电脑打开软件 WLDupgrad WIN 2018.08.17.zip 这个文件夹里的 WLDupgrade\_boxed.exe 更新软件。点 Connect 连接键盘,如果连接成功会提示 Connected.

1.点	■ MainWindow ■ MainWindow WLDupgrade Status	Connect Device
Connect	Connect Connected	WORLDE
	Load File Load File Name: File Not Load File Not Load	
	Programming	
	✓ Data	Start
	0%	please choose a file

5.点 load 添加需要更新的程序文件,后缀为.BIN(该文件需要我司客服发给客户)

■ MainWi WLDupc Status Conn 程序文件 Load File	2. 显示调入的程序路 径,名称	onnect Device WORLDE
Load File Name:	件软件更新及步骤/(ARM)PANDA MINI/( size:18688 Bytes	(ARM)Pd_MINI_B_V03B_upd.bin
Programming		
✓ Data		Start
	0%	please choose a file

5. 点 Start 开始之后(如果是 WIN 版的或跳出然你确认的按钮,点 OK 即 可。如果是 MAC 的电脑,不会跳出确认按钮)等待进度条走完即可。

Confirmation		×		
▲ Using 'E:/梁贵海·软件编辑器及软件更新软件/软件更新及步骤/(ARM)PANDA MINI/ (ARM)Pd_MINI_B_V03B_upd.bin' to upgrade? 1.WIN 版跳出确认按 钮,点 OK。MAC 版 不全跳出此选项				
MainWindow				
WLDupgrade         Status         Connect       Connected		Connect Device		
Load File				
Load File Name:	C件/软件更新及步骤/(ARM)PANDA MIN size:18688 Bytes 2 进度冬去宗 14	II/(ARM)Pd_MINI_B_V03B_upd.bin		
Programming	2.近反亲定儿口			
✓ Data		Start		
	100%	please choose a file		

6.关掉更新软件,拔掉 USB 线重新插即可